

KIT ANTIFURTO AJAX SYSTEMS AJ-STARTERKIT-CAM-W



L'AJ-STARTERKIT-CAM-W è un kit di allarme Ajax con hub, rilevatore con fotocamera e sensori wireless per sicurezza avanzata

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

368,00 €

448,96 €

368,00 €

80,96 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione	Caratteristica	Dettagli
Marca	AJAX	AJAX
Livello di sicurezza	Grado 2	Grado 2
Frequenza RF	868 MHz. Protocollo via radio Jeweller	868 MHz. Protocollo via radio Jeweller
Sicurezza interna	Tamper anti-apertura	Tamper anti-apertura
Sirena interna	Non disponibile	Non disponibile
Comunicazione	Ethernet / GPRS	Ethernet / GPRS
Massimo di dispositivi	100 (max. 10 sirene)	100 (max. 10 sirene)
Integrazione video	Fino a 10 Telecamere IP o canali di videoregistratore	Fino a 10 Telecamere IP o canali di videoregistratore
Numero di utenti	Fino a 50	Fino a 50
Comunicazione con CRA	ID contatto / SIA	ID contatto / SIA
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS	Plastica ABS
Alimentazione	AC 110~250 V, 50/60 Hz	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batteria di backup	Durata fino a 15 ore	Durata fino a 15 ore
Temp. funzionamento	+5° C ~ 40° C	+5° C ~ 40° C
Dimensioni	163 (l) x 163 (H) x 36 (H) mm	163 (l) x 163 (H) x 36 (H) mm
Contatto Magnetico		

Caratteristica	Dettagli
Modello	AJ-DOORPROTECT-W
Livello di sicurezza	Grado 2
Distanza di trasmissione	? 2000 m (nello spazio aperto)
Frequenza	868 MHz
Batteria	1 pila CR123A 3.0 V (durata approssimata 7 anni)
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Dimensioni	90 mm (P) x 20 (Ø) mm
Rilevatore PIR	
Modello	AJ-MOTIONPROTECT-W
Tecnologia	PIR Volumetrico
Livello di sicurezza	Grado 2
Lente PIR	24 zone e 6 piani
Campo di rilevamento	12 m / H: 88.5° / V: 80° / Installazione 2.4 m
Pet immune	? 20 kg, ? 50 cm
Frequenza	868 MHz
Distanza di trasmissione	? 2000 m (nello spazio aperto)
Anti-mascheramento	Non disponibile
Sensibilità	Regolabile. 3 livelli (basso, medio y alto)
Indicazione LED	Allarme, tamper, segnale
Batteria	1 pila CR123A 3.0 V (durata approssimata 7 anni)
Temp. funzionamento	0°C ~ 50°C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Dimensioni (senza staffa)	110 (l) x 65 (La) x 50 (Lu) mm
Telecomando	
Modello	AJ-SPACECONTROL-W
Alimentazione	1 pila CR2032 da 3 V
Distanza di trasmissione	? 1000 m (nello spazio aperto)
Frequenza	868 MHz
Batteria	1 pila CR123A 3.0 V (durata approssimata 5 anni)
Temp. funzionamento	-20° C ~ 50° C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica ABS
Dimensioni	65 (l) x 37 (La) x 10 (Lu) mm

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

////